

Анализаторы спектра

Анализаторы спектра цифровые серии АКИП-4224 АКИП™



АКИП-4224

- Многофункциональный анализатор сигналов . Частотный диапазон:10 Гц ... 50 ГГц
- С помощью внешнего смесителя диапазон измеряемых частот может быть расширен до 110 ГГц
- Полоса анализа 10 МГц (стандартно), 40 МГц ... 1.2 ГГц (см.список опций).
- Режим анализатора спектра в реальном времени (RTSA) с полосой анализа от 500 Гц до 10МГц в зависимости от опции
- Средний уровень собственных шумов: <-143 дБм
- Фазовый шум: -144 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц @ 640 МГц
- Минимальная длительность от 3,39 мкс для гарантированного захвата сигналов 100% ROI
- Погрешность измерения амплитуды ±0,24 дБ
- Широкий набор режимов работы, каждый режим работы содержит несколько измерений:
- Режим спектрального анализа (SA):
 - Сканирующий (спектральный) анализ и измерение (Sweep SA)
 - Измерение мощности канала (CH Power)
 - Измерение коэффициента мощности смежного канала (ACPR)
 - Измерение занятой полосы пропускания (OBW)
 - Измерение мощности во временной области (T-мощность)
 - Измерение интермодуляционных искажений третьего порядка (TOI)
 - Гармонический анализ (до 10)
 - Измерение дополнительного распределения накопления (CCDF)
- Режим сбора данных IQ (I/QA)
- Режим спектрального анализа в реальном времени (RTSA):
 - Спектр в реальном времени и мощность во временной области (Spectrum & PvT)
 - Режим измерения отдельного импульса (PULSE)
 - Режим измерения фазового шума (PN)
 - Режим измерения коэффициента шума (NF) (см список опций)
 - Количество отображаемых спектрограмм 6
- Векторный цифровой анализ сигналов
- Метод обнаружения: Положительный пик, отрицательный пик, выборка, стандартный, средний (напряжение/среднеквадратичное значение/видео)
- Тип синхронизации: Свободная, Видео, Внешний триггер, Периодический триггер, Триггер по мощности ВЧ, Стробированный триггер (LO, Видео, БПФ)
- Опции для анализа протоколов беспроводной связи: (5G NR, LTE, GSM, WCDMA)
- Опции для анализа сигнала спутникового цифрового вещания DVB-S/S-X (см список опций)
- Демодуляция: аналоговая (AM/FM)
- Цветной сенсорный экран, диагональ экрана 30,73 см,1280*800 т
- Хранение:16 ГБ внутреннего дискового пространства, настраиваемый внешний SSD-жесткий диск
- Интерфейсы: USB-TMC, USB-хост, GPIB опция, аудио 3,5 мм, видео DisplayPort, HDMI, DVI-D
- Дистанционное управление: SCPI /Labview /IVI на базе USB-TMC / VXI-11 /HiSLIP /GPIB /Socket /Telnet; NI-MAX; NI-MAX;
- Веб-браузер (HTML 5 и выше)
- Поддержка кроссплатформенного программного обеспечения для векторного анализа сигналов SigVSA

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Частотный диапазон	10 Гц ... 50 ГГц
	Основная относительная погрешность частоты опорного генератора	±5x10 ⁻⁸
	Относительная температурная нестабильность частоты опорного генератора	±1,5x10 ⁻⁸ при температуре 23°C ± 5°C
	Погрешность измерения частоты f встроенным частотомером	±((δ ₀ +δt)·f+0,001·F _{но} +0,05·F _{пч} +0,5 горизонтального разрешения), где δ ₀ – погрешность опорного генератора δt – температурная нестабильность опорного генератора F _{пч} – полоса пропускания ПЧ Горизонтальное разрешение = F _{но} / (число точек развертки – 1) F _{но} – установленная полоса обзора
	Полоса обзора	0; 10 Гц ... до максимальной частоты в зависимости от опции
	Полоса анализа	Стандартно: 10 МГц опция SSA6000-B40: 40 МГц

		опция SSA6000-B1A: 100 МГц опция SSA6000-B2B: 200 МГц опция SSA6000-B4A: 400 МГц опция SSA6000-B1G: 1,2 ГГц						
	Плотность фазовых шумов на опорной частоте 640 МГц и при включенном режиме оптимизации фазовых шумов	-111 дБн/Гц при отстройке на 100 Гц -129 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц -138 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц -140 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц -144 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц						
	Диапазон установки числа точек развертки	11 ... 100001						
	Скорость развертки	1 мкс ... 16000 с при нулевой полосе обзора 1 мкс ... 16000 с при полосе обзора от 10 Гц						
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	Полоса пропускания фильтра ПЧ (по уровню -3 дБ)	1 Гц ... 3 МГц (шаг 10%), 4,5,6,8,10 МГц						
	Погрешность установки полос пропускания фильтра ПЧ	$\pm 0,1 \cdot F_{\text{ПЧ}}$ - для $F_{\text{ПЧ}} = 0,1 \text{ Гц}$ $\pm (0,03 \cdot F_{\text{ПЧ}} + 0,1)$ - для $1 \text{ Гц} < F_{\text{ПЧ}} \leq 500 \text{ Гц}$ $\pm 0,03 \cdot F_{\text{ПЧ}}$ - для $500 \text{ Гц} < F_{\text{ПЧ}} < 20 \text{ МГц}$ $\pm 0,1 \cdot F_{\text{ПЧ}}$ - для $F_{\text{ПЧ}} = 20 \text{ МГц}$						
	Коэффициент прямоугольности фильтров ПЧ по уровням -3 дБ и -60 дБ	<4,3 - для $0,1 \text{ Гц} < F_{\text{ПЧ}} < 1 \text{ Гц}$ <4,3 - для $F_{\text{ПЧ}} > 1 \text{ Гц}$						
	Полоса пропускания ЭМС-фильтров ПЧ (по уровню -6 дБ)	1 Гц ... 10 МГц (шаг 1-2-3-5)						
	Полоса пропускания ЭМС CISPR 16-1-1 фильтров ПЧ (по уровню -6 дБ)	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц						
	Полоса пропускания видео	1 Гц ... 3 МГц (шаг 10%), 4,5,6,8,10 МГц						
УРОВЕНЬ	Диапазон измерений	От среднего уровня собственных шумов до +30 дБм в полосе 10 Гц ... 50 ГГц						
	Аттенюатор	0 ... 70 дБ, (шаг 2 дБ)						
	Предусилитель	100 кГц~3,65 ГГц 20дБ 3,65 ГГц~50 ГГц 35 дБ						
	Максимальный входной уровень	± 25 Впост 30 дБм (не более 3 минут, частота ≥ 10 МГц, аттенюатор ≥ 10 дБм, предусилитель выключен) 36 дБм (не более 10 мкс, частота ≥ 10 МГц, аттенюатор ≥ 30 дБм, предусилитель выключен)						
	Опорный уровень	-170 дБм...+30 дБм (шаг 1 дБ)						
	Единица измерения уровня	дБм, дБмВ, дБмкВ, дБмкА, В, Вт						
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня	<table border="1"> <tr> <td>С выключенным предусилителем</td> <td>С включенным предусилителем</td> </tr> <tr> <td>$\pm 0,24$ дБ (опорная частота 500 МГц)</td> <td>$\pm 0,36$ дБ (опорная 500 МГц)</td> </tr> <tr> <td>$\pm 0,24$ дБ + неравномерность АЧХ (в диапазоне частот отличных от 500 М Гц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)</td> <td>$\pm 0,36$ дБ + неравномерность АЧХ ((в диапазоне частот отличных от 500 МГц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)</td> </tr> </table> <p>*Параметры нормируются при следующих условиях: Частота 50 МГц Входной уровень от -10 дБм; ПЧ = 10 кГц; Аттенюатор 10 дБ</p>	С выключенным предусилителем	С включенным предусилителем	$\pm 0,24$ дБ (опорная частота 500 МГц)	$\pm 0,36$ дБ (опорная 500 МГц)	$\pm 0,24$ дБ + неравномерность АЧХ (в диапазоне частот отличных от 500 М Гц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)	$\pm 0,36$ дБ + неравномерность АЧХ ((в диапазоне частот отличных от 500 МГц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)
С выключенным предусилителем	С включенным предусилителем							
$\pm 0,24$ дБ (опорная частота 500 МГц)	$\pm 0,36$ дБ (опорная 500 МГц)							
$\pm 0,24$ дБ + неравномерность АЧХ (в диапазоне частот отличных от 500 М Гц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)	$\pm 0,36$ дБ + неравномерность АЧХ ((в диапазоне частот отличных от 500 МГц до максимальной частоты в зависимости от выбранной опции)							
	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении мощности, относительно 500 кГц, из-за переключения полос пропускания	$\pm 0,03$ дБ - для $F_{\text{ПЧ}} > 0,1 \text{ Гц} \leq 1 \text{ МГц}$ $\pm 0,05$ дБ - для $F_{\text{ПЧ}} = 2 \text{ МГц}$ $\pm 0,1$ дБ - для $F_{\text{ПЧ}} = 3 \text{ МГц}$ $\pm 0,3$ дБ - для $F_{\text{ПЧ}} = 5 \text{ МГц}, 10 \text{ МГц}$						
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения	$\pm 0,15$ дБ от 0 дБ до 58 дБ						

	мощности, на опорной частоте 500 МГц относительно 10 дБ и выключенного предуслителя, при ослаблении входного аттенюатора	±0,2 дБ от 60 дБ до 70 дБ	
	Нелинейность шкалы дисплея при значениях входного сигнала на смесителе	±0,1 дБ от -10 дБм до - 60 дБм	
	Единица измерения уровня	дБм, дБмВ, дБмкВ, дБмкА, Вольт, Ватт	
	KCB входного напряжения	13,6 ГГц ~ 26,5 ГГц, 1,35 26,5 ГГц ~ 34,5 ГГц, 1,45 34,5 ГГц ~ 50 ГГц, 1,55	
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОБСТВЕННОГО ШУМА (DANL)	Диапазон частот	С выключенным предуслителем С включенным предуслителем	
	10 Гц...40 Гц	-110 дБм	—
	>40 Гц...1 кГц	-120 дБм	—
	>1 кГц...9 кГц	-130 дБм	—
	>9 кГц...100 кГц	-130 дБм	—
	>100 кГц...1 МГц	-110 дБм	-152 дБм
	>1 МГц...10 МГц	-146 дБм	-160 дБм
	>10 МГц...450 МГц	-146 дБм	-161 дБм
	>450 МГц...1,25 ГГц	-148 дБм	-163 дБм
	>1,25 ГГц...2,85 ГГц	-146 дБм	-161 дБм
	>2,85 ГГц...3,65 ГГц	-145 дБм	-160 дБм
	>3,65 ГГц...4,45 ГГц	-143 дБм	-161 дБм
	>4,45 ГГц...5,25 ГГц	-143 дБм	-161 дБм
	>5,25 ГГц...6,05 ГГц	-143 дБм	-161 дБм
	>6,05 ГГц...7,65 ГГц	-143 дБм	-161 дБм
	>7,65 ГГц...9,25 ГГц	-140 дБм	-160 дБм
	>9,25 ГГц...10,85 ГГц	-142 дБм	-160 дБм
	>10,85 ГГц...13,6 ГГц	-143 дБм	-160 дБм
	>13,6 ГГц...15,65 ГГц	-142 дБм	-160 дБм
	>15,65 ГГц...18,85 ГГц	-142 дБм	-159 дБм
	>18,85 ГГц...20,05 ГГц	-142 дБм	-159 дБм
	>20,05 ГГц...22,05 ГГц	-140 дБм	-155 дБм
	>22,05 ГГц...26,5 ГГц	-138 дБм	-155 дБм
	>26,5 ГГц...31,7 ГГц	-137 дБм	-153 дБм
	>31,7 ГГц...38,1 ГГц	-134 дБм	-150 дБм
	>36,1 ГГц...44,5 ГГц	-132 дБм	-148 дБм
	>44,5 ГГц...50 ГГц	-125 дБм	-142 дБм
	*Параметры нормируются при следующих условиях: аттенюатор 0 дБ, ПЧ 1 Гц, усреднение ≥ 50		
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ АЧХ, ОПОРНАЯ ЧАСТОТА 500 МГц	Диапазон частот	С выключенным предуслителем С включенным предуслителем	
	10 Гц...100 кГц	±0,60 дБ	—
	>100 кГц...10 МГц	±0,60 дБ	±0,75 дБ
	>10 МГц...50 МГц	±0,45 дБ	±0,75 дБ
	>50 МГц...3,65 ГГц	±0,45 дБ	±0,75 дБ
	>3,65 ГГц...7,65 ГГц	±1,70 дБ	±2,00 дБ
	>7,65 ГГц...12,45 ГГц	±2,00 дБ	±2,30 дБ
	>12,45 ГГц...20,05 ГГц	±2,00 дБ	±2,50 дБ
	>20,05 ГГц...26,5 ГГц	±2,50 дБ	±3,50 дБ
	>26,5 ГГц...31,7 ГГц	±2,50 дБ	±3,50 дБ
	>31,7 ГГц...38,1 ГГц	±3,20 дБ	±4,10 дБ
	>38,1 ГГц...44,5 ГГц	±3,20 дБ	±4,10 дБ
	>44,5 ГГц...50 ГГц	±3,20 дБ	±4,10 дБ
ГАРМОНИЧЕСКИЕ И ИНТЕРМОДУЛЯЦИОН НЫЕ ИСКАЖЕНИЯ	Точка компрессии усиления на 1 дБ		
	Диапазон частот	Уровень на смесителе	
	20 Гц...500 МГц	≥0 дБм	
	>500 МГц...3,65 ГГц	≥+5 дБм	
	>3,65 ГГц...50 ГГц	≥+5 дБм	
	*Параметры нормируются при следующих условиях:		

	Уровень остаточных сигналов комбинационных частот 200 кГц ... 7,65 ГГц	<-100 дБм *Параметры нормируются при следующих условиях: Вход нагружен на согласованную нагрузку 50 Ом, предусилитель выкл.
	Собственные гармонические искажения (искажения второго порядка) искажения при уровне на смесителе -15 дБм	1,825 ГГц ...13,25 ГГц +90 дБм 13,25 ГГц ...25 ГГц +80 дБм *Параметры нормируются при следующих условиях: Вход нагружен на согласованную нагрузку 50 Ом, предусилитель выкл.
	Интермодуляционные искажения третьего порядка при уровне на смесителе -18 дБм (уровень точки пересечения третьего порядка)	+17 дБм *Параметры нормируются при следующих условиях: интервал частот 10 кГц, аттенюатор 0 дБ
IQ ДАННЫЕ	Полоса анализа модуляций	10 Гц...10Мгц
	Диапазон частот несущей	10 Мгц...50 ГГц
	Глубина памяти (длина IQ)	4000 млн IQ-выборок , Длина IQ-бит: 16 бит I, 16 бит Q
	Элементы измерения и анализа:	Форма сигнала во временной области I/Q, векторная диаграмма I/Q, фаза, огибающая, спектр.
	Остаточное среднеквадратическое значение векторной ошибки модуляции (модуль EVM) для модуляции QPSK и частоты несущей 1 ГГц в зависимости от скорости модуляции, %, не более	0,6 % При скорости передачи: до 5 МГц
АНАЛИЗ АНАЛОГОВОЙ МОДУЛЯЦИИ (ОПЦИЯ*)	Диапазон измерений коэффициента амплитудной модуляции (K_{AM}), %	от 1 до 100
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений K_{AM} при частоте модулирующего сигнала от 30 Гц до 1 МГц, %	$\pm(0,01 \cdot K_{AM} + 0,1)$
	Диапазон измерений девиации частоты (Δf) Частотной модуляции, Гц	от 5 до $1 \cdot 10^{-7}$
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений девиации частоты при частоте модулирующего сигнала от 20 Гц до 1 МГц, Гц	$\pm(0,01 \cdot \Delta f + 5)$
	Диапазон измерений коэффициента фазы при фазовой модуляции, рад	От 0,001 до 1280
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента фазы при частоте модулирующего сигнала от 20 Гц до 1 МГц, рад	$\pm(0,01 \cdot \phi + 0.001)$
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Дисплей	Сенсорный емкостной ЖК, 30,73 см, 1280*800 т
	Потребляемая мощность	250 Вт макс. (стандартная конфигурация устройства)
	Условия эксплуатации	0...+50 °C
	Габаритные размеры	426 x 226 x 469 мм (Ш x В x Г) Без учета ручек и опорных ножек 5U
	Вес	$\leq 22,5$ кг
	Питание	100...240 В / 50/60 Гц

Информация для заказа

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ	
SSA6088A	Анализатор сигналов. Режим спектрального анализа, диапазон частот 10 Гц ~ 50 ГГц. Режим анализа IQ, полоса пропускания анализа составляет 10 МГц.
ОПЦИИ	
SSA6000-P8	Программная опция активации встроенного малошумящего предусилителя 100 кГц ~ 50 ГГц
SSA6000-B40	Программная опция расширения полосы анализа до 40 МГц. Обеспечение полосы анализа от 10 Гц до 40 МГц.
SSA6000-B1A	Программная опция расширения полосы анализа до 100 МГц. Обеспечение полосы анализа от 10 Гц до 100 МГц.
SSA6000-B2A	Программная опция расширения полосы анализа до 200 МГц. Обеспечение полосы анализа от 10 Гц до 200 МГц.
SSA6000-B4A	Программная опция расширения полосы анализа до 400 МГц. Обеспечение полосы анализа от 10 Гц до 400 МГц.
SSA6000-B1G	Программная опция расширения полосы анализа до 1200 МГц. Обеспечение полосы анализа от 10 Гц до 1200 МГц.
SSA6000-MPB	Аппаратная опция обхода преселектора (Коммутация преселектора на выход)
SSA6000-IFO	Аппаратная опция, второй выход промежуточной частоты (ПЧ).

SSA6000-AIF	Аппаратная опция, выход промежуточной частоты (ПЧ).
SSA6000-ANO	Аппаратная опция, аналоговый выход.
SSA6000-EXM	Аппаратная опция, порты для подключения внешнего смесителя.
SSA6000-GPIB	Аппаратная опция, интерфейс дистанционного управления GPIB.
SSA6000-LNP	Аппаратная опция, тракт с низким уровнем шумов.
SSA6000-HPF	Аппаратная опция, тракт для обеспечения измерений параметров гармоник
SSA6000-NFE	Аппаратная опция, обеспечение снижения уровня собственных шумов.
SSA6000-AMK	Программная опция расширенные измерительные возможности. Дополнительные измерительные функции: измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот, соотношение сигнал шум.
SSA6000-RTA1	Программная опция, анализ спектра в реальном времени.
SSA6000-AMA	Программная опция анализа параметров модуляции АМ, ЧМ, ФМ.
SSA6000-DMA	Программная опция анализа параметров цифровых модуляций: АМн, ЧМн, ФМн, QAM.
SSA6000-VSAA1	Программное обеспечение SigVSA для анализа сигналов и удаленного подключения.
SSA6000-VSAO1	Программная опция, анализа и демодуляция сигнала OFDM.
SSA6000-VSAS1	Программная опция, анализ сигнала DVB-S/S-X
SSA6000-VSAU1	Программная опция, анализ сигналов HRP-UWB в рамках стандартов IEEE 802.15.4a/z
SSA6000-VSAN1	Программная опция, анализ и демодуляция сигнала 5G NR
SSA6000-VSAN2	Программная опция, анализ и демодуляция сигнала NR-NTN
SSA6000-VSAL1	Программная опция, анализ и демодуляция сигнала LTE/LTE-A FDD
SSA6000-VSAL2	Программная опция, анализ и демодуляция сигнала LTE/LTE-A TDD
SSA6000-VSAG1	Программная опция, анализ и демодуляция сигналов GSM/EDGE
SSA6000-VSAG2	Программная опция, анализ и демодуляция сигналов WCDMA/HSPA
SSA6000-VSAW1	Программная опция, анализ и демодуляция сигналов IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax и других
SSA6000-VSAW2	Программная опция, анализ и демодуляция сигналов IEEE 802.11 be и других
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
SSA6000-RMK	Комплект для монтажа в стойку, высота 5U
2.4F-2.4F-50A	Адаптер 2,4 мм(F)-2,4 мм(F)
2.4F-2.92F-40A	Адаптер 2,4 мм(F)-2,92 мм(F)
CASE-S3	Жесткий чемодан на колесиках

Области применения:

Анализатор спектра АКИП-4224 позволяет измерять характеристики широкополосных компонентов и систем связи для удовлетворения потребностей беспроводной и мобильной связи, микроволновых телекоммуникаций, автомобильной электроники и т.д.

АКИП 4224 Удовлетворяет разнообразным требованиям к тестированию и измерениям сигналов и оборудования в полевых условиях.